Umrichter MICROMASTER 440 mit integriertem Filter Klasse A

CT (konstantes Drehmoment)				VT (variables Drehmoment)				MICROMASTER 440 mit integriertem Filter Klasse A [2]		
Leistung		Bemessungs-Eingangs-strom [1]	Bemessungs-Ausgangs-strom	Leistung		Bemessungs-Eingangs-strom [1]	Bemessungs-Ausgangs-strom	Gehäuse-größe	Gewicht etwa	Bestell-Nr.
kW	hp	A	A	kW	hp	A	A	(FS)	kg	
Netzspannung 1 AC 200 V bis 240 V										
0,12	0,16	1,8	0,9	–	–	–	–	A	1,3	**6SE6440-2AB11-2AA1**
0,25	0,33	3,2	1,7	–	–	–	–	A	1,3	**6SE6440-2AB12-5AA1**
0,37	0,50	4,6	2,3	–	–	–	–	A	1,3	**6SE6440-2AB13-7AA1**
0,55	0,75	6,2	3,0	–	–	–	–	A	1,3	**6SE6440-2AB15-5AA1**
0,75	1,0	8,2	3,9	–	–	–	–	A	1,3	**6SE6440-2AB17-5AA1**
1,1	1,5	11,0	5,5	–	–	–	–	B	3,4	**6SE6440-2AB21-1BA1**
1,5	2	14,4	7,4	–	–	–	–	B	3,4	**6SE6440-2AB21-5BA1**
2,2	3	20,2	10,4	–	–	–	–	B	3,4	**6SE6440-2AB22-2BA1**
3,0	4	35,5	13,6	–	–	–	–	C	5,7	**6SE6440-2AB23-0CA1**
Netzspannung 3 AC 200 V bis 240 V										
3,0	4,0	15,6	13,6	–	–	–	–	C	5,7	**6SE6440-2AC23-0CA1**
4,0	5,0	19,7	17,5	**5,5**	7,5	28,3	22	C	5,7	**6SE6440-2AC24-0CA1**
5,5	7,5	26,5	22,0	**7,5**	10,0	34,2	28	C	5,7	**6SE6440-2AC25-5CA1**
Netzspannung 3 AC 380 V bis 480 V										
2,2	3,0	7,5	5,9	–	–	–	–	B	3,4	**6SE6440-2AD22-2BA1**
3,0	4,0	10,0	7,7	–	–	–	–	B	3,4	**6SE6440-2AD23-0BA1**
4,0	5,0	12,8	10,2	–	–	–	–	B	3,4	**6SE6440-2AD24-0BA1**
5,5	7,5	15,6	13,2	**7,5**	10	17,6	19	C	5,7	**6SE6440-2AD25-5CA1**
7,5	10	22,0	18,4	**11,0**	15	23,1	26	C	5,7	**6SE6440-2AD27-5CA1**
11,0	15	23,1	26	**15,0**	20	33,8	32	C	5,7	**6SE6440-2AD31-1CA1**
15,0	20	33,8	32	**18,5**	25	37,0	38	D	17	**6SE6440-2AD31-5DA1**
18,5	25	37,0	38	**22**	30	43,0	45	D	17	**6SE6440-2AD31-8DA1**
22	30	43,0	45	**30**	40	59,0	62	D	17	**6SE6440-2AD32-2DA1**
30	40	59,0	62	**37**	50	72,0	75	E	22	**6SE6440-2AD33-0EA1**
37	50	72,0	75	**45**	60	87,0	90	E	22	**6SE6440-2AD33-7EA1**
45	60	87,0	90	**55**	75	104,0	110	F	75	**6SE6440-2AD34-5FA1**
55	75	104,0	110	**75**	100	139,0	145	F	75	**6SE6440-2AD35-5FA1**
75	100	139,0	145	**90**	125	169,0	178	F	75	**6SE6440-2AD37-5FA1**

Alle MICROMASTER 440 werden mit einem Betriebsanzeigefeld SDP (Status Display Panel) geliefert. Ein BOP, AOP oder sonstiges Zubehör ist zusätzlich zu bestellen.

Motoren für MICROMASTER 440

Auswahl- und Bestelldaten für Motoren, die für den Betrieb mit den Umrichtern MICROMASTER 440 besonders geeignet sind, enthält der Katalog M11.
Dieser Katalog bezieht sich auf IEC-Motoren.
Für Motoren für den nordamerikanischen Markt (NEMA) siehe auch unter:

http://www.sea.siemens.com/motors

1) Randbedingungen:
Eingangsstrom im Nennpunkt, gilt bei Kurzschlussspannung des Netzes U_k = 2 % bezogen auf die Umrichternennleistung und Netznennspannung von 240 V bzw. 400 V ohne Netzkommutierungsdrossel.

2) An ungeerdeten Netzen ist der Einsatz von MICROMASTER-Umrichtern mit integriertem Filter nicht zulässig.